

COMfortel® 1400

ISDN-Systemtelefon mit 3,5" TFT-Touch-Display und optionalem Anrufbeantworter

- 3,5" Farbdisplay mit Touch-Funktion
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Beste akustische Eigenschaften
- Telefonbuch für 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Programmierbare Tasten für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Höhenverstellung über variable Gehäusefüße
- Tisch- und Wandmontage
- Menüsprache einstellbar



Entdecken Sie eine neue Dimension des Bedienkomforts: Das COMfortel 1400 vertraut auf ein 3,5 Zoll großes Farb-Touch-Display, das Ihnen besonders schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglicht. Es erkennt übrigens selbstständig, ob die Telefonanlage einen S₀- oder U_{P0}-Port bereitstellt. So können Sie unverzüglich die vielen Talente nutzen, z. B. das integrierte Telefonbuch für 1.600 Einträge und die zehn programmierbaren Tasten (auf zwei Ebenen) für Belegt-, Zielwahl- und Anlagenfunktionen.

Die hervorragenden akustischen Eigenschaften machen sich beim Telefonieren ebenso bemerkbar wie beim Abhören des optionalen Anrufbeantworters, der für beste Audioqualität mit unkomprimierten Aufzeichnungen operiert.

In der täglichen Praxis bewährt sich das 1400er-Modell auch durch Funktionen wie Gesprächsmitschnitt oder Sprachnotizen. Und für den individuellen Touch Ihres Geräts lassen sich zusätzliche Klingeltöne und persönliche Hintergrundbilder hochladen.

Die Neigung des Gehäuses lässt sich durch Umstecken der Standfüße schnell in die gewünschte Position bringen – optimaler Ablesewinkel garantiert. Als Wandgerät kann es sogar elegant direkt über der Anschlussdose montiert werden. Eine rundherum sichtbare LED signalisiert ankommende Anrufe und Nachrichten in der Voicemailbox.

Features

Systemfunktionen

- Anzeige von Rufnummern (CLIP) und Namen (CNIP) aus dem lokalen und zentralen Telefonbuch der Telefonanlage
- Automatische Erkennung der Anschlussart S₀ oder U_{P0}
- Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Einschaltzeit
- Individuelle Hintergrundbilder und Klingeltöne ladbar
- Klingel-, Hörer- und Freisprechlautstärke getrennt einstellbar
- Mikrofonstummschaltung
- Neigungswinkel des Telefons in 3 Stufen verstellbar
- Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), mit Auerswald IP-TK-Anlagen
- Programmierbare Funktionstasten (10), 2 Ebenen
- Programmierbare Funktionstasten (8) als Touch-Funktion
- Stromsparfunktion
- Stromversorgung über den Systemanschluss, kein separates Netzteil erforderlich
- Telefonbuch, 1.600 Einträge lokal im Telefon
- Telefonschloss, Notrufe weiterhin möglich
- Tisch- und Wandmontage
- Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der Telefonanlage

Anrufbeantworterfunktion¹

- Funktionsfreischaltung im Auerswald Upgrade-Center und Inbetriebnahme durch Stecken einer Micro-SD/SDHC-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aktivierung und Nachrichtenweiterleitung aus der Ferne steuerbar
- Ansagen (25) und Nachrichten (250)
- Beste Audioqualität durch unkomprimierte Aufzeichnung
- Einfache Aktivierung über die Funktionstasten
- Gesamtkapazität abhängig vom Speicher (1 GB entsprechen etwa 30 Std. Aufzeichnungszeit)
- Gesprächsmitschnitt und Diktierfunktion (Sprachnotiz)
- Rufannahme und Ansage abhängig von Ruftyp und -nummer (int./ext./Tür/Gruppe)

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

- COMpact 3000-Serie²
- COMpact 4000
- COMpact 2206 USB³, 4410 USB³
- COMpact 5010 VoIP, 5020 VoIP
- COMpact 5000, 5000R
- COMpact 5200, 5200R
- COMpact 5500R
- COMmander 6000, 6000R, 6000RX
- COMmander Basic.2, Basic.2 19"
- COMmander Business, Business 19"

¹ Kostenpflichtige Funktionsfreischaltung im Auerswald Upgrade-Center erforderlich.

² Erweiterungsmodul mit einem internen S₀- oder U_{P0}-Port in der TK-Anlage erforderlich.

³ Die Steuerung eines am System angeschlossenen VMC 461.2 sowie Firmware-Updates über ISDN werden nicht unterstützt.

Technische Daten

- **Systemanschluss:** S₀/U_{P0}-Port
- **Betriebsspannung:** über den internen S₀- oder U_{P0}-Port der Telefonanlage
- **Leistungsaufnahme:** min. 1,1 W, max. 2 W
- **Headset:** separate Schnittstelle für schnurgebundene Headsets
- **Display:** TFT-Farbdisplay (3,5"/8,9 cm, 320 x 240 Pixel) mit resistivem Touch
- **LEDs:** 14 (teilweise mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** Wähltastatur mit Vanity-Code, 13 Funktionstasten, 10 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Speicher:** Micro-SD-/SDHC-Karte, bis 16 GB empfohlen, nicht im Lieferumfang enthalten
- **Telefonhörer:** Wideband-Audio, Elektret-Mikrofon, dynamische Hörkapsel, hörgerätekompatibel
- **Lautsprecher:** 8 Ohm, Ø 52 mm
- **Gabelumschalter:** magnetischer Schaltkontakt
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen (B x H x T):** 223 mm x 148/158/168 mm x 185 mm
- **Gewicht:** ca. 980 g
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel 1400
- Handapparat (Hörer) mit Anschlusskabel
- ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel 1400, schwarz
- **Artikelnummer:** 90069
- **EAN-Code:** 4019377900697

Copyright © 2019 Auerswald GmbH & Co. KG
 Version 15.0 - Technische Änderungen vorbehalten

GROT & SEEMANN
 TELEKOMMUNIKATION

GK-Vertrieb Kiel: 0431 / 98 301-33
 GK-Vertrieb Hamburg: 040 / 209 31 999

www.grotundseemann.de